

# ASX4/30

- ▶ Amplificatore di testa a 4 linee IF-SAT
- ▶ Regolazione guadagno per ogni ingresso
- ▶ Slope guadagno fisso
- ▶ Modalità di risparmio energetico
- ▶ Alimentazione QUATTRO-LNB (15V)
- ▶ Telealimentazione TV Terr. selezionabile 0/12V




Fornito con alimentatore




ARTICOLO		ASX4/30
NUMERO INGRESSI/USCITE		5 / 5
IF-SAT BANDA PASSANTE	MHz	950... 2200
GUADAGNO @950 MHz	dB	24
GUADAGNO @2150 MHz	dB	30
PERDITA DI PASSAGGIO TV TERR	dB	-0,5
REGOLAZIONE GUADAGNO IF-SAT	dB	4 x 0/-15
LIVELLO DI USCITA MAX	dBμV*	118
CIFRA DI RUMORE	dB	≤ 7
ISOLAMENTO INGRESSI	dB	> 35
ISOLAMENTO USCITE	dB	> 35
RETURN LOSS	dB	> 12
ALIMENTAZIONE QUATTRO-LNB		VL / HL / VH / HH (15V)
ALIMENTAZIONE LNB	mA	Da tutti gli ingressi (Max. 600 totale oppure 300 per singolo ingresso)
CONSUMO MAX	mA	400
TELEALIMENTAZIONE TV TERR.		12V 200mA
DIMENSIONI	mm	138x108x38

\* CEI EN 50083-3 -35 dB IMA2


## FUNZIONE RISPARMIO ENERGETICO



LNB = On  
Ampli = On



LNB = On  
Ampli = Stand-By



LNB = Stand-By  
Ampli = Stand-By