

SERIE MA/MP

- ▶ Presa DC per tele alimentazione LNB*
- ▶ Funzione A-B REVERSE
- ▶ Via di ritorno 5...100 MHz
- ▶ Marcatura ingressi con colori standard
- ▶ Isolamento SAT/TV Terr. > 45 dB

*Attivi, passanti e terminali



ARTICOLO		MA94	MP94/15
TIPO		Passante	Passante
NUMERO INGRESSI / USCITE		9 / 9	9 / 9
NUMERO DERIVATE			4
BANDA PASSANTE IF-SAT	MHz		950... 2150
GUADAGNO/PERDITA DERIVATA	dB	1	- 15
PERDITA DI PASSAGGIO IF-SAT	dB	< 1,5	< 1,5
ISOLAMENTO CROSS-POLARE	dB		> 32
ISOLAMENTO INGRESSI/USCITE	dB		> 32
BANDA TV TERRESTRE	MHz		5... 790
PERDITA VIA RITORNO (5... 100 MHZ)	dB	- 15	- 15
PERDITA DI PASSAGGIO TV	dB	< 3	< 3
PERDITA DI DERIVAZIONE TV	dB	- 15	- 15
SEPARAZIONE SAT/TV TERR.	dB		> 45
RETURN LOSS MIN.	dB		≥ 12
LIVELLO DI USCITA MAX	dBμV	100	-
CONSUMO MAX PER UTENTE	mA	65	45
DIMENSIONI	mm		161 x 98 x 36

ARTICOLO		MA96	MP96/15
TIPO		Passante	Passante
NUMERO INGRESSI / USCITE		9 / 9	9 / 9
NUMERO DERIVATE			6
BANDA PASSANTE IF-SAT			950... 2150 MHz
GUADAGNO/PERDITA DERIVATA	dB	1	- 15
PERDITA DI PASSAGGIO IF-SAT	dB	< 2,5	< 2,5
ISOLAMENTO CROSS-POLARE	dB		> 32
ISOLAMENTO INGRESSI/USCITE	dB		> 32
BANDA TV TERRESTRE			5... 790 MHz
PERDITA VIA RITORNO (5... 100 MHZ)	dB	- 15	- 15
PERDITA DI PASSAGGIO TV	dB	< 4	< 4
PERDITA DI DERIVAZIONE TV	dB	- 15	- 15
SEPARAZIONE SAT/TV	dB		> 45
RETURN LOSS MIN.	dB		≥ 12
LIVELLO DI USCITA MAX	dBμV	100	-
CONSUMO MAX PER UTENTE	mA	65	45
DIMENSIONI	mm		161 x 136 x 36

ARTICOLO		MA98	MP98/15
TIPO		Passante	Passante
NUMERO INGRESSI / USCITE		9 / 9	9 / 9
NUMERO DERIVATE		8	
BANDA PASSANTE IF-SAT	MHz	950... 2150	
GUADAGNO/PERDITA DERIVATA	dB	0/-1	- 16
PERDITA DI PASSAGGIO IF-SAT	dB	< 4	< 4
ISOLAMENTO CROSS-POLARE	dB	> 32	
ISOLAMENTO INGRESSI/USCITE	dB	> 32	
BANDA TV TERRESTRE	MHz	5... 790	
PERDITA VIA RITORNO (5... 100 MHZ)	dB	- 15	- 15
PERDITA DI PASSAGGIO TV	dB	< 3,5	< 3,5
PERDITA DI DERIVAZIONE TV	dB	- 18	- 18
SEPARAZIONE SAT/TV	dB	> 45	
RETURN LOSS MIN.	dB	≥ 12	
LIVELLO DI USCITA MAX	dB μ V	100	-
CONSUMO MAX PER UTENTE	mA	65	45
DIMENSIONI	mm	161 x 171 x 36	

ARTICOLO		MA912	MP912/15
TIPO		Passante	Passante
NUMERO INGRESSI / USCITE		9 / 9	9 / 9
NUMERO DERIVATE		12	
BANDA PASSANTE IF-SAT	MHz	950... 2150	
PERDITA DERIVATA	dB	- 3	- 17
PERDITA DI PASSAGGIO IF-SAT	dB	< 5	< 5
ISOLAMENTO CROSS-POLARE	dB	> 32	
ISOLAMENTO INGRESSI/USCITE	dB	> 32	
BANDA TV TERRESTRE	MHz	5... 790	
PERDITA VIA RITORNO (5... 100 MHZ)	dB	-20	
PERDITA DI PASSAGGIO TV	dB	< 5	< 3,5
PERDITA DI DERIVAZIONE TV	dB	- 20 dB	
SEPARAZIONE SAT/TV	dB	> 45	
RETURN LOSS MIN.	dB	≥ 12	
LIVELLO DI USCITA MAX	dB μ V	100	-
CONSUMO MAX PER UTENTE	mA	65	45
DIMENSIONI	mm	161 x 240 x 36	